Shop-Line® Información del producto

JC605
Mezclador de Capa Base

Antecedentes

El mezclador de capa base JC605 de SHOP-LINE® es para usarse como mezclador de color al incorporarse a los productos de capa base JB o JBP de *Shop-Line*. El JC605 ayuda en la transición del color hacia el área de mezcla. También puede aplicarse al área de reparación como capa inicial húmeda previa a la capa base de color.

Componentes

Mezclador
JC605 Mezclador de capa base

Reductor
JR505/JR5560 Rápido de 55 a 65 °F (13 a 18 °C)
JR506/JR5570 Medio de 65 a 75 °F (18 a 24 °C)
JR507/JR5580 Lento de 75 a 85 °F (24 a 29 °C)
JR508/JR5590 Muy lento de 85 a 95 °F (29 a 35 °C)

Productos compatibles

Puede aplicarse sobre:
Revestimientos de acabado y originales del fabricante curados, limpios y lijados.
JP37x Imprimadores epóxicos
JP301 Promotor de adherencia plástico
JP233 Imprimador acrílico 1K
JP202 Imprimador tapaporos 2K
JP285 Tapaporos de uretano 2K
JP315 Sellador acrílico 1K
JP33x Selladores de uretano 2K

Se puede cubrir con los siguientes revestimientos finales:
JC60 Revestimiento transparente universal
JC620 Revestimiento transparente de uretano acrílico
JC630 Revestimiento trasparente de poliuretano 4.2
JC660 Trasparente de secado rápido COV 4.2
JC661 Revestimiento transparente para paneles múltiples de alto brillo
JC6700 Revestimiento transparente europeo HS
JC6800 Trasparente de secado rápido europeo HE

Preparación

Limpieza de la superficie:
JX101 Removedor de cera y grasa
JX992 Limpiador plástico
SXA330 Removedor de cera y grasa
SWX350 (H_2O-SO-CLEAN™)

Lijado
Grano 400 (máquina o seco a mano) o grano 500 (mojado) en acabados antiguos e imprimador tapaporos

Mezcla



Proporciones:

RTS	:	JR50x/JR55xx	:	Color JB / JBP
1	:	1	:	1

Después de lograrse el color adecuado, la mezcla lista para rociarse de mezclador de capa base se mezcla 1:1 con la capa base lista para rociarse JB o JBP.
Aplique de 1 a 2 capas medianas sobre el área de mezcla, extendiendo cada capa ligeramente más allá de los límites de la primera.



Capa inicial húmeda:

JC605	:	JR50x/JR55xx
1	:	1

El JC605 también puede mezclarse 1:1 con el reductor JR y aplicarse como capa inicial húmeda al total del panel de reparación o del área de mezcla, según se requiera, antes de aplicar el color de capa base.



Vida útil: Indefinida

© 2016 PPG Industries

Configuración de la presión del aire y de la pistola

HVLP: 8 a 10 psi en el tapón de aire
De conformidad: 29 a 40 psi en la pistola

Ajuste de la pistola: 1.3 a 1.6 mm o equivalente

Nota: Para obtener los mejores resultados generales, consulte las recomendaciones del fabricante de la pistola respecto a la presión de aire de entrada.

Aplicación

Capas: 1 a 2 capas, o hasta alcanzar la mezcla

Para información adicional vea los boletines de producto de JB o JBP.

Tiempos de secado

Entre Capas: 5 a 10 minutos a 70 °F (21 °C)

Secado al aire:
Seco: 30 minutos mínimo, 24 horas máximo a 70 °F (21 °C) para aplicar el recubrimiento transparente.
Cinta: 45 minutos

Limpieza

Después de cada uso, limpie cuidadosamente las pistolas de rociado, depósitos de pistolas, envases de almacenamiento, etc., con reductor JR, solvente de propósito general JT501 u otro solvente apropiado. Siga los lineamientos de la EPA sobre los procedimientos adecuados de almacenamiento y eliminación de residuos de pintura con partículas de solvente.

Propiedades

COV	
Paquete	5.72 lb/gal (693 g/l)
Aplicado (1:1) con color JB/JBP color	6.27 lb/gal máx. (721 g/l)
Formación de película por capa	
Aplicado (1:1)	0.5 a 0.6 mils
Rendimiento en pies cuadrados a 1 mil	
Aplicado (1:1)	159 pies cuadrados /gal a 100% de transferencia

© 2016 PPG Industries

Limitaciones
Los productos *Shop-Line* no se deben combinar con componentes de otras líneas de productos.

Información de precaución:
El contenido de este paquete tal vez deba mezclarse con otros componentes antes de utilizarse. Antes de abrir los paquetes, asegúrese de que entiende los mensajes de advertencia en las etiquetas de todos los componentes, ya que la mezcla supondrá los mismos riesgos que los de todas sus partes. El equipo de rociado se debe manejar con extremo cuidado y de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Para usar un respirador, siga las instrucciones de la etiqueta. Use protectores para la piel y los ojos. Respete todas las precauciones aplicables.

Emergencias médicas:
EN CASO DE EMERGENCIAS MÉDICAS O SI NECESITA INFORMACIÓN SOBRE CONTROL DE DERRAMES EN EE. UU. LLAME AL 1 (412) 434-4515; EN CANADÁ, AL 1 (514) -645-1320

Para obtener información adicional sobre seguridad e instrucciones de manipulación, consulte las hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS) y las etiquetas.
Las hojas de datos de seguridad de materiales de los productos PPG mencionados en esta publicación están disponibles a través del distribuidor de la marca *Shop-Line* de PPG. Según nuestros conocimientos, la información técnica contenida en este boletín es exacta; sin embargo, ya que PPG Industries constantemente mejora sus fórmulas de revestimientos y pinturas, los datos técnicos actuales pudieran diferir en cierto grado con los conocimientos disponibles en el momento de imprimir este boletín. Comuníquese con su distribuidor de la marca *Shop-Line* o ingrese a www.ppgrefinish.com para obtener la información más actualizada.

El logotipo PPG, *Shop-Line* y *H_2O-So-Clean* son marcas comerciales de PPG Industries Ohio, Inc.

© 2016 PPG Industries